

[Inicio](#) [Quiénes somos](#) [Productos Especiales](#) [Productos](#) [Soporte](#) [Contacto](#)

## BP-400 MR - UHF



Bajar Hoja Técnica PDF



Ir a listado Familias



Volver atrás



Click para agrandar / Click to enlarge

<b>Tipo - Type - Type</b>	Reducida/Reduced
<b>Frecuencia - Frequency - Fréquence</b>	410 MHz / 430 MHz
<b>Potencia - Power - Puissance</b>	100 W
<b>Ganancia - Gain (dB) - Gain</b>	0 dBd (2,15 dBi)
<b>Polarización - Polarization - Polarisation</b>	Vertical
<b>Impedancia - Impedance - Impédance</b>	50 Ohm
<b>Tipo de ajuste - Adjust type - Type d'ajustage</b>	Ajustada/Ajusted
<b>R.O.E - S.W.R</b>	1,4:1
<b>Peso bruto - Gross weight (gr.)</b>	500 gr. (1pcs)
<b>Dimensiones - Packages dimensions (cm)</b>	15 x 15 x15 (1pcs)
<b>Prote.contra descargas - Shunt feed - Protégé contre décharges</b>	SI/YES/OUÍ
<b>Material - Material - Material</b>	Fibra-acero inox/Fibre-stainless

Copyright © ANTENAS TAGRA S.C.P. info@antenastagra.es